

Guía rápida de instalación de **Techwell-Nixzen**




Instalación del software local Soft: DVR (instálelo luego del OS y drivers mother)

Sistemas de Seguridad

1 Apague su PC, y desconecte el cable de alimentación. Elimine toda carga estática de su cuerpo




2 Con su placa recién instalada, encienda su PC. Configure la pantalla en 1024x768 y 32 bits.



3 Insertar el CD de instalación en su dispositivo óptico, con lo cual se auto ejecutará el autorun.exe. Elija la primera opción **NX-DVRBOARD-04/50**.y aparecerá una pantalla azul.



4 Instale los drivers, haciendo clic en **Driver Install**



5 Instale el soft DVR, haciendo clic en **Server Install**. Siga los pasos de instalación. Luego de la instalación, le dará a elegir el modelo de placa. Elija **6804i/6808i**, haga clic en **NEXT**. Luego clic en **PAL** y clic en **Finish**.



NOTA: Debe tener instalado previamente DIRECTX9.0C
Luego de la instalación, haga clic en **finish**.

Av Rivadavia 8617 (Cap. Fed.)



Para consultas, envíe un ticket en www.argseguridad.com

Guía rápida de instalación de **Techwell-Nixzen**



Recomendaciones


Léalas una por una
Sistemas de Seguridad

- Ingrese al soft DVR, desde el escritorio con el ícono 
-Inicialmente mostrará **1 sola cámara**. Podrá activar las 4, haciendo:
clic en  (botón configuración) → pestaña **general** → en **elija la tarjeta** elija la opción **4 canales**. Luego clic en **OK**. El sistema le pedirá salir y volver a entrar al soft

• Si aparece una pantalla pidiendo usuario y contraseña, user: **dvr** y pass : **dvr**

• Ud podrá acceder remotamente desde otra PC, por Internet Explorer o mediante el soft DVP (se instala desde el mismo cd).

• Los Instructivos para el acceso los encontrará ingresando a www.argseguridad.com e ingresando a la pestaña **soporte técnico**, luego a **descargas**. Previamente debe estar registrado y logueado

• Ud podrá ver sus eventos grabados desde el botón **reproducción** 

Características de la sección **configuración**

-**pestaña general**: permite definir partición de almacenamiento, calidad de video, nº de cámaras, em-map, etc.

-**pestaña cámara**: permite definir áreas de detección de movimiento y configurar las salidas de video.

-**pestaña "local-usuario"**: permite personalizar usuarios locales, y definir permisos

-**pestaña cliente-usuario**: Permite personalizar usuarios del acceso remoto, y parametros de conexión (puertos y cuenta dns)

-**pestaña PTZ decodificador**: permite agregar y configurar la información correspondiente a este tipo de cámaras (Pan Tilt Zoom)

-**pestaña ajuste de alarma**: permite entradas y salidas de alarma

-**pestaña sistema**: Permite definir tipo de compresion, modos de video, y de reinicio del sistema

Av Rivadavia 8617 Floresta (Cap. Fed.)

Para consultas, envíe un ticket en www.argseguridad.com